

Busleitung von Dali / (1...10V) Steuerung

b
a


Bitte beachten Sie die fortlaufende Nummerierung (1-20) der Leuchten im Abgangskreis



Endstromkreis der LPS/ CPS Anlage im Mischbetrieb

+
-

Bitte beachten Sie die Polarität der Einspeisung vom Abgangskreis der Notlichtanlage oder Unterstation



Technische Daten

Nennspannung und Spannungsbereich:
 Eingang -ELC und +ELC: AC/ DC 230V
 Lichtsteuerkontakt Dali: Potentialfreier Lichtsteuer- / Relais Kontakt für die unterbrechung der Busleitung. Gedimmter Leuchten, Bsp: Dali
 Steuereingänge K3 bis K4: AC230V 50...60Hz +10/-15%
 Zulässiger Temperaturbereich: -10 ...+50°C
 Leuchtenanschlussleistung: 1 ...100W
 Alle Klemmen: 1,5mm2 (Abisolierlänge 8mm)

Technische Änderungen vorbehalten!



	Datum	Name	Seite	1
Gezeichnet	11.08.2020	CN	Anz. Seiten	1
Geprüft	11.08.2020	AH	Doku-Nr.	1

Technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten.