



- Aufteilung je Brandabschnitt in unabhängige Stromkreise
- Maximal 20 Sicherheitsleuchten pro Kreis
- Mindestens 1,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- FE 180/E 60 Installation bis zur ersten Leuchte/Brandabschnitt

**Installationsbeispiel**

VKF 3.3.4 Verteilnetz 17- 03d  
 NIN 5.6.3 Installation und  
 Verlegearten

- 1 Notlichtsystem: GPS
- 2 Installation in E60 bis zur ersten Sicherheitsleuchte, von Leuchte zu Leuchte mit Standard Installationsmaterial.
- 3 Brandabschottungen
- 4 E60 Installation
- 5 Unterverteiler, die weitere Brandabschnitte versorgen, sind in E60 nbb auszuführen.
- 6 Standard Abzweigdose: Absicherung und Selektivität des Endstromkreises wird im Unterverteiler sichergestellt
- 7 Ausführung in E60 zu einem weiteren Brandabschnitt
- 8 Phasenüberwachung Installation mit E00
- 9 Bepfeildarstellung einer möglichen Phasenüberwachung

