

## Auflistung Schiebeschalter bei Sicherheitsleuchten

	off	on	Schalter Funktion
S1-1	ohne Überw.	Selecta	Überwachung Schalter auf on
S1-2	NW	SE	Steuereingang Schalter auf off
S1-3	n/schaltb.	schaltb.	RZ Ausgang schaltbar Schalter auf off
S1-4	Kreis 1 (1-16)	Kreis 2 (1-16)	Kreiswahl Kreis 1.1 auf on Kreis 1.2 auf off
S2-1	RZ off	RZ on	RZ aktiv Ausgang 1Schalter auf off
S2-2	RZ 100%	RZ40%	BLF Ausgang 1SL aktiv Ausgang 2 Schalter auf off
S2-3	SL off	SL on	Schalter auf off

Erläuterung:

NW: Netzwächter SE: Licht Steuerung RZ: Rettungszeichnung S1-4 bei einem Kreis auf off wenn nur 16 Leuchten vorhanden sind S1-4 bei zwei Kreisen auf on wenn mehr als 16 Leuchten vorhanden sind Auf einem Kreis (1.1+1.2) dürfen max. nur 32 Leuchten integriert werden Abgangskreise pro Gruppe max. 300mA=66W im DC Betrieb Das bedeutet die Anlage ist ausgelegt komplett für 264W

